



## Technische Daten Osram T8 Lumilux 30W - 827 Extra Warmweiß | 90cm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                           | 202433         |
| EAN                                     | 4050300325651  |
| Marke                                   | Osram          |
| Herstellername                          | L 30W/827 FLH1 |
| Originalverpackung                      | 10             |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 1 Jahr         |
| Energieeffizienzklasse                  | G              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 202433         |
| Drehbar                                 | Nein           |

### Technische Informationen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Technologie              | Fluoreszierend                           |
| Watt                     | 30                                       |
| Dimmbar                  | Nur mit dimmbarem Vorschaltgerät dimmbar |
| Sockel                   | G13                                      |
| Farbcode                 | 827 Extra Warmweiß                       |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 2700 Extra Warmweiß                      |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe              |
| Helle Farbe              | Weiß                                     |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                              |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Lichtstrom (Lumen)      | 2400            |
| Vorschaltgerät benötigt | Ja              |
| Länge                   | 90cm            |
| Sensortyp               | Kein Sensor     |
| Produkttyp              | TL-D / T8 Röhre |

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour